

Splošne specifikacije

Razpon	PERFORM XL
Frekvenca (Hz)	50 Hz
Največja moč (kW)	2.80
Nazivna napetost (V)	230
Število faz	Enofazni
Gorivo	Bencin
Rezervoar (L)	13
75 % slabosti. (l/h)	1.30
75 % avtonomija (h)	10
Zajamčena raven zvočne moči LwA dB(A)	95
Raven zvočnega tlaka pri 1 m v dB(A)	81
Raven zvočnega tlaka pri 7 m v dB(A)	67

Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	CH270_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm ³)	208
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	0,60

Specifikacije alternatorja

tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

Opcije

Réf. 2	Opis
	R01 Ta komplet vključuje števec ur in diferencialni odklopnik.
	R05M Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
	RKB1HD Komplet vozička za generatorske sklope 6kW ali manj
	RKS1 Komplet za vzdrževanje motorja KOHLER CH270.
	RHO Pokrov za SDMO generatorske aggregate, varilne aggregate in vodne črpalke
	RPM Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
	RPQ Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm ² .
	RKD1 komplet dveh diferencialnih odstranljivih adapterjev za domače vtičnice. Shema za ozemljitveno vezavo z izoliranim nevtralnim
	RLIFT1 Centralni dvižni jarem